

ARTIC 800 (0,8 A) er specielt designet til at oplade 12 V-batterier som motorcykler, jetski, gokarts eller plæneklippere og giver en automatisk opladning styret af en mikroprocessor. Den er effektiv, kompakt og let og giver en 2 gange hurtigere opladning end en traditionel oplader (ingen overvågning nødvendig).


IDEEL TIL MOTORCYKLER

- **Designet til 12 V-batterier fra 1,6 til 25 Ah,** Den kan også give en vedligeholdelsesopladning på op til 80 Ah.
- **Optimeret vedligeholdelsesopladning,** kan opladeren forblive permanent tilsluttet, f.eks. mens et køretøj ikke er i brug om vinteren. Funktionen "Auto Restart" betyder, at opladeren husker indstillingerne og genstarter automatisk i tilfælde af en strømafbrydelse.



PLUG & PLAY-SYSTEM

Forenklet interface for at forhindre brugerfejl. Når den er tilsluttet, og hvis batterispændingen er over 7 V, starter ARTIC 800 øjeblikkeligt opladningen uden brugerens indgriben.



FLEKSIBEL FORSYNING

ARTIC 800 kører på en enfaset strømforsyning på mellem 100 og 240 V.

100% AUTOMATISK OPLADNING

Den uovervågede opladning og vedligeholdelse sikrer maksimal batteriydelse og lang levetid.

INTEGRERET BESKYTTELSE

- **Beskyttelse af bilens indbyggede elektronik:** beskyttelse mod kortslutning, polaritetsombytning og overopladning. Gnistforebyggende system.
- **Automatisk standby-tilstand** hvis batteriet frakobles.

ERGONOMISK

- Kompakt design, let og bærbar.
- Tilslutning med lynkobling.
- Stødsikkert hus, modstandsdygtigt over for vandindtrængning (IP44).



Leveres med:



Klemmer
(35 cm)



Øjer - M6
(30 cm)



Hankobling
(85 cm)

50/60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Z _Z	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	IP	↔
100-240 V AC	15 W	0.8 A	12 V	1.6 < 25 Ah	1.6 < 80 Ah	<0.1 Ah/ month	<100 mV Rms	IU ₀ U	0.33	130 x 65 x 38	150 x 206 x 55	IP 44	1.6 m