

A **NOMAD POWER 400** egy lítium alapú tápegység, amely 3 funkciót egyesít magában :

- **Booster 12 V-os járművekhez (motorkegypár, quad, autó, SUV).**
- **Önálló áramforrás mindenféle elektromos készülékhez.**
- **Vészvilágítás.**

LÍTIUM AKKUMULÁTOR BOOSTER

A **lítium** akkumulátora (LiCoO₂) kivételes teljesítmény/méret arányt biztosít (indítóáram: 500 A).

A lemerült 12 V-os akkumulátorral felszerelt járműveket (folyékony, zselés, AGM, Start&Stop) néhány másodperc alatt indítja (⚠ *ne indítsa el a lítium LiFePO₄ akkumulátorokat ezzel a boosterrel, az akkumulátorok feszültsége nem kompatibilis.*)



BIZTONSÁGI INDÍTÁS

A **intelligens indítóvezeték** védi mind az akkumulátort, mind a jármű elektronikáját:

- Szikramentes technológia,
- Rövidzárlat elleni védelem,
- Fordított polaritás elleni védelem,
- Túlzott indítási áramok elleni védelem,
- A gyorsító hőmérséklet-emelkedése elleni védelem.

MOBIL ENERGIAFORRÁS

Tárolókapacitása (3 Ah) elegendő autonómiát biztosít a napi kapcsolattartás igényeinek kielégítéséhez (telefon, táblagép, számítógép).

Felszerelve:

- **2 USB porttal** : 5 V / 9 V / 12 V - 2 A / 5 V - 2 A okostelefon, táblagép, GPS stb. feltöltéséhez.
- **1 kimeneti port 15 V - 5 A** ideális egy 12 V-os elektromos készülék (hűtődoboz, ventilátor, stb.) táplálására.

NAGY FÉNYEREJŰ SEGÉDLÁMPA

Kiegészítő fény (1 led) 3 világítási móddal: normál, stroboszkóp, SOS.

LCD KIJELZŐ

A NOMAD POWER 400 LCD kijelzővel van felszerelve, amely a következőkről ad tájékoztatást:

- a belső akkumulátor töltöttségi %-a.
- a különböző használt bemeneti és kimeneti portok.

EGY INTELLIGENS TERMÉK

Könnyű (498 g) és kompakt, ideálisan megállja a helyét a jármű kesztyűtartójában/tálcájában és a bőröndben egyaránt.



Színes LCD kijelző



Tartalmazza a tok tartozékokat



Intelligens ugrási ólom



Multiconnectors
USB kábel



Szívargyújtó adapter
töltőkábel

INDÍTÁS					FELSZERELÉS					BEMENET / KIMENET			POWER BANK	LED	MÉRETEK				
Lithium		I			J3s	SMART CABLE	SMART CABLE	SMART CABLE	KABELEK			INPUT	OUTPUT		✓	3 mód: Fény SOS SPOT	cm	kg	
Kapacitás cellánként	Teljes töltés	Start	Cranking CC	Csúcs Akkumulátor					USB-C	MICRO USB Type B	Lightning		12V	15V					
3 Ah 45 Wh	5 h	500 A	1000 A	1200 A	11000 J	✓	-	✓	✓	✓	✓	5V-2A	2	5V-2A 5/9/12V-2A	-	5A	✓	17,5 x 8,4 x 3,1	0,498