

ARTIC 800 (0,8 A) je posebej zasnovan za polnjenje 12 V akumulatorjev, kot so motorna kolesa, vodni skuterji, gokarti ali kosilnice, in omogoča samodejno polnjenje, ki ga nadzoruje mikroprocesor. Učinkovit, kompakten in lahek polnilnik zagotavlja 2-krat hitrejše polnjenje kot običajni polnilniki (nadzor ni potreben).


IDEALEN ZA MOTORNA KOLESKA

- **Zasnovan je za 12 V akumulatorje od 1,6 do 25 Ah,** Zagotavlja lahko tudi vzdrževalno polnjenje do 80 Ah.
- **Optimizirano vzdrževalno polnjenje,** polnilnik lahko ostane stalno priključen, na primer medtem ko se vozilo pozimi ne uporablja. Funkcija "samodejnega ponovnega zagona" pomeni, da si polnilnik zapomni nastavitve in se v primeru prekinitve napajanja samodejno ponovno zažene.



SISTEM PLUG & PLAY

Poenostavljen vmesnik za preprečevanje uporabniških napak. Ko je baterija priključena in je njena napetost višja od 7 V, ARTIC 800 takoj začne polnjenje brez posredovanja uporabnika.



FLEKSIBILNA OSKRBA

ARTIC 800 deluje z enofaznim napajanjem od 100 do 240 V.

100-ODSTOTNO SAMODEJNO POLNJENJE

Polnjenje in vzdrževanje brez nadzora zagotavljata največjo zmogljivost in dolgo življenjsko dobo baterije.

INTEGRIRANA ZAŠČITA

- **Zaščita elektronike v vozilu:** zaščita pred kratkimi stiki, spremembo polaritete in prekomernim polnjenjem. Sistem za preprečevanje iskrenja.
- **Samodejni način pripravljenosti**, če je akumulator odklopljen.

ERGONOMIKA

- Kompaktna zasnova, lahka in prenosna.
- Priključek s hitrim priključkom.
- Ohišje, odporno na udarce in vdor vode (IP44).















Priloženo:



objemke
(35 cm)

zanke - M6
(30 cm)

moški
priključek
(85 cm)

													
50/60 Hz	15 W	0.8 A	12 V	1.6 < 25 Ah	1.6 < 80 Ah	<0.1 Ah/month	<100 mV Rms	IU ₀ U	0.33 kg	130 x 65 x 38 mm	150 x 206 x 55 mm	IP 44	1.6 m