


NOMAD POWER 300 on litiumpohjainen virtalähde, jossa yhdistyy 3 toimintoa :

- Tehostin 12 V:n ajoneuvoille (*moottoripyörä, mönkijä, kevyt ajoneuvo*).
- Itsenäinen virtalähde pienille elektroniikkalaitteille.
- Häätälamppu.

LITIUM-AKUN TEHOSTIN

Sen **litiumakku** (LiCoO₂) antaa sille poikkeuksellisen teho-kokosuhteen (käynnistysvirta: 300 A).

Se käynnistää ajoneuvot, joissa on tyhjentynyt 12 V:n akku (*neste-, geeli-, AGM-, Start&Stop-*) muutamassa sekunnissa ( *älä käynnistä litium LiFePO₄-akkuja tällä tehostimella, akkujen jännitteet eivät ole yhteensopivia*).

START										
12 V PETROOLI & DIESELI.										

TURVALLISUUS STARTTI

Älykäs käynnistysjohto suojaa sekä akkua että ajoneuvon elektroniikkaa:

- kipinöinninestotekniikka,
- oikosulkusuojaus,
- kytkentäsuojaus käännteistä napaisuutta vastaan,
- suojaus liian suurilta käynnistysvirroilta,
- suojaus tehostimen lämpötilan nousua vastaan.

LIIKKUVA ENERGIALÄHDE

Sen tallennuskapasiteetti (2,5 Ah) antaa sille riittävän autonomian päivittäisiin tarpeisiin, jotta voit pysyä yhteydessä (*puhelin, tabletti*).

Varustettu **2 USB-portilla** : 5 V / 9 V / 12 V - 2 A / 5 V - 2 A älypuhelimien, tabletin, GPS:n jne. lataamista varten.

SUUREN KIRKKAUDEN APUVALO

Lisävalo (1 led) 3 valaistustilaa: normaali, stroboskooppi, SOS.

LCD-NÄYTTÖ

NOMAD POWER 300 on varustettu LCD-näytöllä, joka antaa tietoja :

- sisäisen akun latausprosentista.
- eri käytetyistä tulo- ja lähtöporteista.

ÄLYKÄS TUOTE

Kevyt (365 g) ja kompakti, se sopii erinomaisesti niin ajoneuvon hansikaslokeroon tai lokeroon kuin matkalaukkuun.



LCD-NÄYTTÖ



Toimitetaan kotolon kanssa tarvikkeet















Älykäs hyppyjohto



Multiconnectors
USB-kaapeli



Savukkeensytyttimen sovitin
latauskaapeli

KÄYNNISTYS						LAITTEET					TULO/LÄHTÖ			POWER BANK	LED	MITAT				
Litium		I				J3s	SMART CABLE			KAAPELIT			INPUT	OUTPUT						
Kapasiteetti per kenno	Täyslataus	Käynnistys	Käynnistys CC	Huippulataus Akku	USB-C					MIKRO USB B-tyyppi B-tyyppi	Lightning	5V - 2A		12V	15V					
5 Ah 37 Wh	5 h	350 A	700 A	900 A	8000 J		-					5V - 2A	2	5V - 2A	-	-		3 toimintatilaa : Valo SOS SPOT	14,6 x 7,8 x 3,1	0,365