

2-in-1: 12 un 24 V starteris un barošanas avots






- Uzslēdzas uzreiz
- Aprīkots ar LED apgaismojuma sistēmu
- Nodrošina 12 V līdzstrāvas barošanu.

AUTONOMS STARTERIS

✓ **STARTPACK TRUCK acumirklī iedarbina smagos kravas automobiļus, vieglos automobiļus, autofurgonus un mikroautobusus (gan benzīna, gan dīzeļdegvielas)** (ar starta strāvu no 750 līdz 3200 A 12 V / 650 līdz 1600 A 24 V maksimālā strāvā).

BAROŠANAS AVOTS

✓ **Divi iebūvētie 22 Ah akumulatori** pārvērš STARTPACK TRUCK par jaudīgu, pārnēsājamu 12 V līdzstrāvas barošanas avotu, ko var izmantot dažādu elektroierīču, televizoru, gaismu, klēpj datoru u. c., darbināšanai.

	4W 120h		15W 32h	
	9W 54h		24W 20h	80W 6h

INTEGRĒTA LED GAISMA



✓ Pateicoties iebūvētajai septiņu LED lukturu (7 x 3,6 W) apgaismes sistēmai (7 x 3,6 W), to var izmantot naktī vai vājā apgaismojumā.

PROFESIONĀLS APRĪKOJUMS

- ✓ **Automātiskais 230 V (12 V peldošais) lādētājs:**, kas ļauj iekšējam akumulatoram autonomi uzlādēties.
 - Akumulatoru var uzlādēt līdz 100 %, maksimāli palielinot tā kalpošanas laiku un efektivitāti.
 - Var atstāt pastāvīgi pieslēgtu elektotīkla sistēmai (GYSPACK ir jāuzlādē pēc katras lietošanas reizes).
- ✓ **Iebūvēts testeris**, lai pārbaudītu iekšējā akumulatora uzlādes līmeni.
- ✓ **Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis**, lai novērstu nepareizu lietošanu.
- ✓ **Trauksmes sistēma** gadījumos, kad ir mainīta polaritāte.
- ✓ **Vara kabeli (2 x 1,80 m, ø 25 mm²) ar izolētām, 600 A spailēm.**
- ✓ **Aprīkots ar viegli nomaināmu ārējo drošinātāju** (rezerves drošinātājs iekļauts komplektā).



1.8 m - 25 mm² 600 A

Iekļauts	Drošinātāji (nav iekļauti komplektā)
 12V lādētājs ref. 054684	 300 A (x2) ref. 054561

INSIDE	STARTS 				TEST 		AIZSARDZĪBA		IESPĒJAS APGĀDE			
	I 1V/C	Krāvēšanas CC	Maksimālais akumulators						cm			
2x22Ah	12V	750A	1450A	3200A	-	Ārējais 12V DC / 2A DC	•	•	12V DC	300A	39x22.5x50	16
	24V	650A	1300A	1600A								