


NOMAD POWER PRO 700 är ett litiumbaserat kraftpaket med 3 funktioner:

- **Booster för 12 V-fordon (bil, SUV, skåpbil, traktor, båt).**
- **Autonom strömförsörjning för alla typer av elektriska apparater.**
- **Nödlampa.**

FÖRSTÄRKARE FÖR LITIUMBATTERI

Dess **litium** batteri ger den ett exceptionellt effekt/storlek-förhållande (startström: 600 A).

Den startar fordon med ett urladdat 12 V-batteri (flytande, gel, AGM, Start&Stop) på några sekunder ( starta inte litium LiFePO₄-batterier med denna booster, batterispänningarna är inte kompatibla).

START												
12 V PETROL & DIESEL												

SÄKERHET START

Den smarta startkabeln skyddar både batteriet och bilens elektronik:

- gnistskyddsteknik,
- skydd mot kortslutning,
- skydd mot omvänd polaritet.
- skydd mot för höga startströmmar,
- skydd mot temperaturökning i boostern.

MOBIL ENERGIKÄLLA

Dess kraftfulla lagringskapacitet (6 Ah) ger komfort och lugn till det dagliga behovet av att hålla kontakten (telefon, surfplatta, dator).

Utrustad med:

- **2 USB-portar 5 V - 2,1 A / 5/9/12 V - 2 A 1 entré/sortie**
USB typ C för laddning av smartphone, surfplatta, GPS, etc.
- **1 utgångsport 15 V - 10 A**, perfekt för camping, för att försörja en 12 V elektrisk apparat (kylbox, fläkt, etc).

ASSISTANSLAMPANS FUNKTION

Hjälplampa (1 led) med 3 ljuslägen: normal, stroboskop, SOS.

FACKENS STORLEK

Lätt (820 g) och kompakt, den passar perfekt i handskfacket eller en tom ficka i fordonet eller i en resväska.



LED för laddning



Levereras med tillbehör:



Smart startkablur













mikro-USB-kabel



Laddare 230 Vac / 5 Vdc



Laddningskabel
USB typ C

Lithium		I				J3s	UTRUSTNING			INGÅNG / UTGÅNG			POWER BANK	LED	DIMENSIONER					
Kapacitet per cell	Full laddning	Start	Cranking CC	Peak Batteri	SMART CABLE				CABLES 	INPUT	OUTPUT									
								USB-C	MICRO USB Typ B	Lightning	Typ C	12 V	15 V			cm	kg			
5 Wh Start	9 h	600 A	1500 A	2000 A	14000 J	✓	✓	-	✓	✓	-	Typ C 5V-3A	3	Typ C 5V-2,1A 5/9/12V-2A	-	10 A	✓	3 lägen : Ljus SOS SPOT	22,8 x 10 x 3,8	0,820